

Głośnik posiada metalową obudowę i idealnie nadaje się do stosowania w dźwiękowych systemach ostrzegawczych. Umożliwia on zarówno instalację natynkową i podtynkową. Budowa głośnika umożliwia podłączenia zarówno ukrytych w ścianie jak i odsłoniętych przewodów. Montaż podtynkowy głośnika uniemożliwia jego uszkodzenie nawet przy zastosowaniu znacznej siły. Impedancja wejściowa może być łatwo zmieniona przez zmianę odczepu transformatora. Wbudowany 16-centymetrowy głośnik zapewnia wysoką jakość dźwięku. Złącze wejściowe typu push-in ułatwia połączenia kablowe i umożliwia okablowanie mostkowe.



Numer artykułu (SAP)BS-680F

Specifications

Pasma przenoszenia (combined)	150 Hz - 20 kHz
Złącze	Złącze typu "push in"
Efektywność (1 W, 1 m) (combined)	94 dB
Przetwornik	Dwustożkowy o średnicy 16 cm
Moc znamionowa	6 W, 3 W
Moc przebiegowa	6 / 3 / 1.5 / 0.8 W (100 V), 3 / 1.5 / 0.8 / 0.4 W (100 V)
Impedancja znamionowa	70 V, 100 V
Wymiary (Sz x W x G)	310 x 190 x 87,2 mm
Wymiary (ø x Głębokość)	-
Wykonanie	Blacha stalowa, biały (RAL 9010 lub odpowiednik)
Zakres temperatury pracy	od -10°C do +50°C

Appearance

