

DA-250D wzmacniacz mocy

DA-250D to 2-kanałowy cyfrowy wzmacniacz mocy cechujący się kompaktowymi rozmiarami, małą wagą, dużym poziomem mocy wyjściowej oraz efektywnością. Dostarcza on w każdym z 2 kanałów moc 250W przy impedancji obciążenia 4 Ohm. Każdy kanał wzmocnienia wyposażony jest w niezależny moduł zasilania. Urządzenie może być zamontowane w standardowych rozmiarów szafie rack (wysokość urządzenia 1U).

Źródło zasilania	220 - 240 V AC
Klasa wzmacniacza	Klasa D
Pobór mocy	120 W (wedle standardu EN) 620 W (przy mocy znamionowej, dla obciążenia 2 x 4 Ohm) 400 W (przy mocy znamionowej, dla obciążenia 2 x 8 Ohm)
Wejścia audio	2 obwody Konektory XLR 3-31 Impedancja wejściowa 10 kΩ Przełącznik CH1 on/off pozwala przesłać sygnał z wejścia 1 do obu torów wzmocnienia
Wyjścia audio	2 kanały wyjściowe 250 W (@ 4 Ohm) 1 kanał mostkowany (BRIDGED) 500W (@ 8 Ohm) Terminal skręcany
Pasma przenoszenia	20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
Zniekształcenia	0,1 % (@ 1 kHz) 0.3 % (20 Hz - 20 kHz)
Zabezpieczenia	Zabezpieczenia termiczne oraz przed zbyt dużym przepływem prądu
SNR	100 dBA
Przesłuchy	70 dBA
Wskaźniki LED	Zasilania (1x niebieski LED) Przesterowania (2x czerwony LED)
Chłodzenie	Wentylator
Zakres temperatury pracy	Od -10°C do +40°C
Zakres wilgotności pracy	90% RH, lub mniej
Wykonanie	Stalowa obudowa z panelem przednim z tworzywa ABS
Wymiary (W x H x D)	482 x 44 x 401.8 mm
Waga	5,3 kg
Akcesoria	Przewód zasilający długości 2m Komplet zaślepek